

Kodefil til Hytera AR-685 V1_09-02-2017

Med nummer tasterne 1-5 kan man linke rundt til de forskellige regioner på DMR+

1=4701 Nordjylland

2=4702 Midtjylland

3=4703 Syddanmark

4=4704 Hovedstaden

5=4705 Sjælland

6=ledig

7=4700 Danmark

8=Ledig











9=4707 QSY KANAL mellem MOTOTRBO og DMR+

0=Unlink

De numeriske taster kan programmeres efter eget behov hvis man benytter en MOTOTRBO repeater virker ovenstående ikke det er til DMR+

Gps er slået til som default **kan deaktiveres Menu-Accessories-GPS ON/OFF**

DMR+ zoner har

1	 OZ1REC LK 1/238
2	 OZ1REC LOK 2/9
3	 OZ1REC D 1/262
4	 433.3000 DMR
5	 433.3125 DMR
6	 433.3250 DMR
7	 433.3375 DMR
8	 433.3500 DMR
9	 433.3625 DMR
10	 433.3750 DMR
11	 433.3875 DMR
12	 433.4000 DMR

Motorola zoner har

1	 Ebberup MDNK1
2	 Ebberup MDNK2
3	 Ebberup TAC1
4	 Ebberup LK
5	 Ebberup 113ENG
6	 Ebberup 119ALL
7	 Ebberup 123ENG
8	 Ebberup 129ALL
9	 Ebberup LOK
10	 Ebberup WW

Med **Grøn** tast kommer man ind i kontakter

Med **rød** tast kommer man tilbage til Home screen

Med kort tryk på sideknop under PTT vælges effekt Høj/Lav

Med langt tryk på sideknop under PTT startes Roaming

Kontaktlisten

Kontaktlisten i radioerne svare til tlf. bogen i en mobil tlf. er modpartens navn og nummer ikke i tlf. bogen vises kun DMRID og intet navn, man kan dog selv tilføje navn og nummer.

1. Menu
2. Contacts
3. New contact
4. Input ID (her skrives DMRID NR)
5. Input alias (her skrives CALL og Navn)
6. Save (for at gemme det indtastede)

Næste gang vil den nye kontakt vises med navn.