

Lidt om Codepluggen til tytmd3*0/retevis

Vejledningen er lavet som det virker på DMR+ Hytera nettet, Scanlister virker også med Motrbo net

Sideknap 1 over PTT : Kort tryk UNLINK Langt tryk HI/low TX POWER

PTT: PUSH TO TALK

Sideknap 2 under PTT: kort tryk Scan ON/OFF Langt tryk 1750 tone

Ved langt tryk på Nummertaster 0-9 åbner Contact listen og man kan vælge det område man vil linke til
0 UNLINK

1. Nordjylland
2. Midtjylland
3. Syddanmark
4. Hovedstaden
5. Sjælland
6. Ledig
7. Ledig
8. Ledig
9. Ledig

Nummertasterne 6-9 kan evt. programmeres med DMR ID på dem man ønsker at tale direkte med (er ikke afprøvet endnu)

Zoner

Hver repeater er oprettet som sin egen zone med 16 Channels

NAVN er repeaterens navn

1. NAVN LK
2. NAVN LOK
3. NAVN EU
4. NAVN GER
5. NAVN SWE
6. NAVN WW

7-16 er simplex kanaler

Rækkefølgen kan være anderledes med nr3-6

Zonerne JYLLAND LK, FYN LK, SJAELLAND LK, CPH LK kan bruges når man bevæger sig rundt i fædrelandet

Dvs. starter man en tur fra F.eks. Nordjylland vælges Zone JYLLAND LK og man aktiverer SCAN så lytter man på 1/238 hele vejen gennem Jylland.

Kontaktlister:

Navnet der vises i displayet kommer fra radioens "tlfbog" så hvis der kun vises et nummer, er kontaktlisten ikke opdateret, man kan så vælge at opdatere kontaktlisten eller bare hente den nyeste kodefil ret til ændringer og alt mulig andet forbeholdes OZ2NML Søren

